

## ELEKTRICKÝ PARALYZÉR SECURAPTOR ETNA



### OVLÁDACÍ PRVKY

**PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ** – Podlouhlý přepínač na boku přístroje slouží k přepínání jednotlivých funkcí. Střední poloha je určena pro klidový stav, všechny funkce jsou deaktivovány. Krajiní poloha (směrem k přední části) zapíná svítilnu. Druhá krajiní poloha (směrem k zadní části) umožňuje aktivaci paralyzéro spouští na druhém boku přístroje (viz SPOUŠŤ PARALYZÉRU).

**SPOUŠŤ PARALYZÉRU** – Kulaté tlačítko na boku přístroje slouží k aktivaci paralyzéro. Po dobu jeho stisknutí dochází k silnému elektrickému výboji prostřednictvím zakrytých elektrod v přední části.

**BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA** – Dvoupolohový přepínač v zadní části přístroje slouží jako pojistka proti nechtěnému výboji. Je-li přepínač v poloze OFF, není možné žádným způsobem aktivovat paralyzéro (pouze LED svítilnu).

**FOKUS (ZOOM)** – Stříbrný prstenec (Dimmer) na hlavici přístroje slouží k úpravě tvaru světelného kuželu. Otáčením doleva (Zoom In) je nastavováno širší, prostorové světlo. Otáčením doprava (Zoom Out) je nastavováno užší, dálkové světlo.

### OBSLUHA PŘÍSTROJE

Před prvním použitím zařízení nabijte. Zasuňte nabíjecí kabel do otvoru v zadní části a připojte vidlici do zásuvky (nikdy ne naopak). Pokud je nabíjecí kabel krátký, použijte podložku nebo prodlužovací síťovou šňůru, aby přístroj nevisel na kabelu. Po připojení do sítě se rozsvítí červená LED dioda, která signalizuje správný průběh nabíjení. Nabíjejte po dobu cca 7 hodin. Nepřebíjejte baterii. Průběžný stav baterie za provozu není indikován. Doporučujeme proto pravidelně sledovat výkon svítilny, případně provádět občas krátké zkušební výboje do vzduchu a podle potřeby přístroj dobíjet.

Pro výběr jednotlivých funkcí použijte boční přepínač. Střední poloha deaktivuje všechny funkce. Posunutím přepínače do přední krajiní polohy se zapíná svítilna (jejím opakovaným zapnutím a vypnutím se přepínají režimy svícení – plné světlo, tlumené světlo, SOS blikání). Zadní krajiní poloha „odjišťuje“ spoušť paralyzéro.

Je-li přepínač funkcí v zadní krajní poloze a bezpečnostní pojistka v poloze ON, lze aktivovat paralyzér stisknutím malého kulatého spínače na boku přístroje (spouště). Po celou dobu stisku dochází k silnému elektrickému výboji z elektrod nacházejících se v přední části zařízení. Elektrický výboj je doprovázen výrazným zábleskem a pronikavým praskavým zvukem. POZOR: Výboj naprázdno (např. pro ověření stavu baterie) musí být vždy co nejkratší – ne delší než 1 s. Dlouhé souvislé výboje do vzduchu mohou způsobit poškození přístroje.

Zadní bezpečnostní pojistku ponechávejte stále v poloze OFF (funkce svítlny tím není omezena). Do polohy ON přepněte pouze, pokud máte právé v úmyslu použít paralyzující funkci přístroje. Toto zabezpečení chrání proti nechtěnému spuštění paralyzéro (v kapse, v kabelce apod.) a zasažení uživatele. Současně také nikdy neponechávejte přepínač funkcí v zadní poloze při přenášení nebo ukládání přístroje.

## UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Chraňte zařízení kontaktu s vodou a nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího objektu, odložte přístroj a poraďte se s prodejcem nebo servisním střediskem.

Neotevírejte zařízení, nezasahujte do něj a nedotýkejte se jeho vnitřních součástí. Paralyzér pracuje s velmi vysokým napětím, které může způsobit silný elektrický šok.

Nepoužívejte a neukládejte přístroj v blízkosti hořlavin. Nevystavujte jej vysokým teplotám.

Ukládejte přístroj mimo dosah dětí. Neumožněte jeho používání neploletým osobám.

Používejte paralyzér výhradně v souladu se zákonem a s principy nutné obrany a krajní nouze. Mějte vždy na paměti, že se jedná pouze o obranný prostředek, nikoliv o zbraň.

Výrobce, dovozce a prodejce nenese žádnou odpovědnost za použití tohoto zařízení, vzniklé škody nebo jiné související události.

## DOVOZCE

Paralyzer.eu Ltd., 6 Bexley Square, Salford, Manchester, M3 6BZ (UK)  
[info@paralyzer.eu](mailto:info@paralyzer.eu)

## AUTORIZOVANÍ PRODEJCI

[www.paralyzer.eu](http://www.paralyzer.eu) | [www.paralyzer.sk](http://www.paralyzer.sk) | [www.paralizator.com](http://www.paralizator.com)

